



شرکت تجهیز اندیش کاسپین

فروش و کالیبراسیون تجهیزات نقشه برداری

راهنمای استفاده از GPS ETREX 10



- تهیه شده توسط شرکت تجهیز اندیش کاسپین
- کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد





مشخصات دستگاه GPS Etrex 10

ابعاد دستگاه	عرض : 5.4 / ارتفاع : 10.3 / قطر : 3.3 (سانتیمتر)
صفحه نمایش	سیاه سفید - عرض : 3.6 / ارتفاع : 4.3 (سانتیمتر)
وزن دستگاه با باتری	141.7 گرم
باتری	دو عدد باتری قلمی سایز AA / کارکرد باتری 25 ساعت
حافظه داخلی	ندارد
توانایی اضافه کردن کارت حافظه	ندارد
نقشه پایه	ندارد
قابلیت اضافه کردن نقشه	ندارد
نقاط/مسیر/کروکی	1000 نقطه/50 مسیر/100 کروکی در هر کروکی 10.000 نقطه
کمپانس الکترونیکی	ندارد
ارتفاع سنج	ندارد
توانایی محاسبه مساحت	دارد



معرفی کلید های دستگاه



1.	کلید بزرگنمایی
2.	کلید برگشت
3.	کلید چند کاره (Enter)
4.	کلید منو
5.	کلید روشن / خاموش
6.	خروجی ارتباط با کامپیوتر (mini usb)
7.	درپوش باطری
8.	قفل درپوش باطری
9.	محل نصب قفل کمری



اطلاعات باطری


دستگاه توسط دو عدد باطری قلمی سایز AA کار می کند


نصب باطری

1. شستی درپوش پشت دستگاه را باز کنید
2. با توجه به جهت مثبت و منفی دستگاه باطری را درون دستگاه قرار دهید
3. در پوش دستگاه را سر جای خود بنشانید



طریقه روشن و خاموش کردن دستگاه

چند ثانیه کلید  را نگه داشته تا دستگاه روشن شود.

همچنین پس از روشن شدن دستگاه شما می‌توانید با فشردن یکبار دکمه  نور صفحه نمایش را تنظیم کنید

تنظیمات زبان دستگاه


وقتی برای بار اول دستگاه را روشن می‌کنیم منوی زبان های موجود بر روی دستگاه نمایش داده می‌شود که می‌توانید در زبان مورد نظر را انتخاب کنید و همچنین شما می‌توانید با فشردن دوبار دکمه menu وارد صفحه تنظیمات شده و گزینه سیستم را انتخاب کرده و از آنجا زبان مورد نظر را انتخاب می‌کنیم

Menu \ Setup \ System \ Language

پیدا کردن ماهواره / Satellite

به منطقه ای باز بروید دستگاه جی پی اس را روشن کنید دستگاه بین 30 تا 60 ثانیه طول می‌کشد تا سیگنال ماهواره را پیدا کند چند لحظه صبر کنید تا مختصات منطقه را به ما نمایش دهد.

➤ برای نمایش مختصات باید حداقل 4 سیگنال سبز شده باشد





نقاط نشانه (Waypoints)

دستگاه ETREX 10 توانایی ثبت 1000 نقطه را دارد

برای ثبت یک نقطه ابتدا باید وارد صفحه ماهواره شده و منتظر بمانید تا دستگاه با ماهواره ارتباط برقرار کرده و مختصات مکان شما نمایش داده شود.

مراحل ثبت یک نقطه :

1. کلید چندکاره (Enter) را چند ثانیه نگه دارید

2. در این قسمت می توان نام نقطه یا علامت آن را تغییر داد و یا با همان شماره ذخیره کرد.

3. در قسمت یادداشت (Note) شما می توانید توضیحاتی درباره نقطه مورد نظر ثبت کنید در غیر این صورت دستگاه در حالت استاندارد تاریخ را ذخیره میکند

4. در قسمت بعدی یعنی موقعیت (Location) مختصات مکان شما با واحد انتخابی شما نمایش داده می شود

5. سپس با فشردن دکمه Done نقطه را ذخیره کنید

6. همچنین شما می توانید با انتخاب گزینه map می توانید نقطه مورد نظر را در نقشه مشاهده کنید

	TAJHIZ ANDISH CASP
Note	WWW.GEOTAC.IR
Location	39 S 0539806 UTM 3954719
Elevation	1340_m
Map	Done



ویرایش نقاط

قبل از اینکه شما یک نقطه را ویرایش کنید باید آنرا ذخیره کنید

مراحل ویرایش نقاط

1. از فهرست اصلی مدیر نقاط نشانه (waypoint Manager) را انتخاب کنید

2. نقطه مورد نظر را انتخاب کنید .

3. اطلاعات جدید را وارد کنید



جستجوی نقطه نشانه / Find

1. دکمه Menu را دوبار فشار دهید

2. گزینه به کجا (Where to) را انتخاب کنید

3. نقطه مورد نظر را انتخاب کنید

4. حرکت (GO) را انتخاب کنید

در این حالت با فشردن دکمه برگشت می توان وارد صفحه قطب نما شده و توسط فلش قطب نما در مسیر نقطه مورد نظر

حرکت کرد

Where to/ Waypoints /Waypoint -- / GO





حذف کردن یک نقطه نشانه / waypoint

1. از فهرست اصلی مدیر نقاط نشانه (Waypoint Manager) را انتخاب کنید

2. نقطه مورد نظر را انتخاب کنید .

3. دکمه منو را فشار دهید

4. گزینه حذف را انتخاب کنید

در صورتی که تمایل به پاک کردن تمام نقاط دارید در قسمت مدیر نقطه نشانه دکمه منو را فشار دهید و گزینه حذف همه را انتخاب کنید یا از منو اصلی گزینه تنظیم را انتخاب و از آنجا بازنشانی و در نهایت حذف همه نقاط نشانه را انتخاب کنید

Menu / Waypoint Manager / Menu / Delete ALL

➤ نکته: نکات پاک شده به هیچ عنوان قابل بازگشت نمی باشند



مسیرها (Routes)



یک مسیر یک نقطه نشانه است که شما را به مقصد نهایی هدایت می کند

دستگاه Etrex10 توانایی ثبت 50 مسیر را دارد

نحوه ایجاد کردن یک مسیر



1. از منوی اصلی برنامه ریز مسیر (Routes Planner) را انتخاب کنید

2. اولین نقطه را انتخاب کنید توان از نقشه نقاط نشانه شهر هاو ...انتخاب کرد

3. دکمه استفاده (USE) را تائید کنید

4. دومین نقطه را انتخاب کنید

5. مراحل 2 تا 5 را تکرار کنید تا مسیرتان کامل شود

6. دکمه Quit را فشرده تا مسیر ثبت شود

Routes Planner /Create Route /Select First Point /Waypoints / Use / Select Next Point /.../Quit



ویرایش اسم مسیر

1. از منوی اصلی برنامه ریز مسیر (Routes Planner) را انتخاب کنید
2. تغییر نام را انتخاب کنید
3. نام جدید را وارد کنید
4. دکمه تایید را فشار دهید

Routes Planner /Route -- /Change Name / New Name



ویرایش مسیر

1. از منوی اصلی مسیر (Routes) را انتخاب کنید
2. مسیر را انتخاب کنید
3. یک گزینه را انتخاب کنید
4. یک نقطه را انتخاب کنید
5. یک گزینه را انتخاب کنید
6. مراحل 2 تا 5 را تکرار کنید تا مسیر شما تکمیل گردد

Routes Planner /Route --/Edite Route



➤ برای ایجاد یک مسیر باید حداقل دو نقطه داشته باشیم

نمایش مسیر روی نقشه



1. از منوی اصلی برنامه ریزمسیر (Routes Planner) را انتخاب کنید

2. مسیری را که می خواهید انتخاب کنید

3. مشاهده نقشه را انتخاب کنید

Routes Planner /Route --/View Map

پاک کردن یک مسیر

1. از منوی اصلی برنامه ریزمسیر (Routes Planner) را انتخاب کنید

2. مسیر مورد نظر انتخاب کنید

3. پاک کردن مسیر را انتخاب کنید

Routes Planner /Route --/ Delete Route

جستجوی یک مسیر / FIND

1. دکمه FIND را فشار دهید

2. گزینه مسیرها را انتخاب کنید

3. یک مسیر را انتخاب کنید

4. حرکت را انتخاب کنید



FIND/ Routes / Routes-- / GO



توقف جستجوی یک مسیر / Stope Navigation

1. دکمه FIND را فشار دهید

2. توقف پیمایش را انتخاب کنید



FIND / Stope Navigation



هدایت برای مسیر برگشت

1. از منوی اصلی برنامه ریز مسیر (Routes Planner) را انتخاب کنید

2. مسیری را که می خواهید انتخاب کنید

3. گزینه مسیر معکوس را فشار دهید

4. حرکت (GO) را انتخاب کنید

Routes Planner /Route --/ Reverse Route



کروکی (Tracks)

دستگاه Etrex10 توانایی ثبت ۵۰ کروکی به همراه 1000 نقطه را دارد

این دستگاه مسیرهای شما را مواقعی که حرکت می کنید ثبت می کند شما می توانید این مسیرها را ثبت کنید



مراحل ثبت یک کروکی



1. دکمه Menu را دوبار فشار دهید گزینه مدیر کروکی Track Manager را انتخاب کنید

2. کروکی فعلی را انتخاب کنید

3. ذخیره کروکی را انتخاب کنید

4. نام کروکی را وارد کنید

5. دکمه تایید را فشار دهید

Track Manager/Current Track/Save Track/Enter Name

مراحل حذف یک کروکی

1. دکمه Menu را دوبار فشار دهید گزینه مدیر کروکی را انتخاب کنید

2. کروکی مورد نظر را انتخاب کنید

3. گزینه حذف را انتخاب کنید

4. گزینه بله را انتخاب کنید

Track Manager/ -----track/Delete/Yes

روش دوم : دکمه Menu را دوبار فشار دهید گزینه تنظیم- بازنشانی - پاک کردن کروکی فعلی و در نهایت بله را انتخاب کنید

Menu/Setup/Reset/Clear Current Track

جدول ثبت کروکی

از منو اصلی وارد قسمت تنظیم سپس کروکی ها و از آنجا جدول ثبت کروکی را انتخاب کنید

جدول ثبت کروکی ، در نقشه نشان داده شود
روش ثبت خودکار
فاصله زمان عادی
آرشیو خودکار هنگام پر بودن
رنگ

1. ثبت نشود

2. ثبت نشان داده نشود

3. ثبت در نقشه نشان داده شود

Menu/Setup/ Tracks /

روش ثبت

در این قسمت می توان نحوه ثبت نقاط در کروکی ها را تعیین کرد



1. مسافت – کروکی را بر حسب فاصله تعیین شده ذخیره می کند

2. زمان – کروکی را بر حسب زمان تعیین شده ذخیره می کند

3. خودکار – کروکی را بر حسب سرعت متغیر ذخیره می کند

فاصله زمانی

در این قسمت می توان فاصله یا زمان ثبت نقاط در کروکی را تعیین کرد

رنگ

در این قسمت می توان رنگ کروکی را تعیین کرد

جستجوی یک کروکی / FIND

شما قبل از اینکه جستجو را انتخاب کنید باید یک کروکی را ثبت و ذخیره کنید سپس مراحل زیر را انجام دهید

1. دکمه FIND را فشار دهید

2. کروکی ها را انتخاب کنید

3. کروکی ذخیره شده را انتخاب کنید

4. حرکت را انتخاب کنید

در این حالت با فشردن دکمه PAGE می توان وارد صفحه قطب نما شده و توسط فلش قطب نما در مسیر کروکی حرکت

کرد

Find / Tracks / Track -- / Go /



توقف جستجوی یک کروکی / Stope Navigation

1. دکمه FIND را فشار دهید

2. توقف پیمایش را انتخاب کنید

FIND / Stope Navigation



محاسبه مساحت منطقه Area Calculation

برای به دست آوردن مساحت منطقه ابتدا به صفحه ماهواره رفته از دقت دستگاه اطمینان حاصل کرده سپس وارد منو محاسبه منطقه شده و روی نقطه مورد نظر ایستاده و دکمه شروع (START) را انتخاب میکنیم و پیرامون منطقه مورد نظر یک دور کامل زده تا به نقطه شروع برسیم سپس گزینه محاسبه (Calculate) را انتخاب می کنیم تا مساحت مورد نظر به ما نمایش داده شود



استفاده از صفحه اصلی

توسط دکمه برگشت (Back) می توان صفحه دلخواه را انتخاب کرد دکمه برگشت را فشار دهید و از این قسمت گزینه منو

اصلی را انتخاب کنید(دکمه menu را دوبار فشار دهید)



منو اصلی

1. تنظیم (Setup): در این قسمت می توان تنظیمات اولیه مربوط به دستگاه را انجام داد

2.

سیستم

GPS: که شامل سه قسمت عادی، نمایشی، WASS می باشد

زبان : در این قسمت می توان زبان دستگاه را تغییر داد

نوع باتری : در این قسمت نوع باتری استفاده شده در دستگاه را نمایش می دهد

رابط : نوع کابل خروجی دستگاه را نمایش می دهد

نمایشگر

زمان وقفه نور زمینه : تعیین زمان خاموش شدن نور صفحه

ذخیره باتری : برای صرفه جویی در مصرف باتری

رنگ ها : این قسمت تنظیمات رنگ روز و شب دستگاه می باشد



• **آهنگ ها :** تنظیمات مربوط به نوع زنگ دستگاه را انجام می دهد

• **نقشه :** تنظیمات مربوط به نقشه را نمایش می دهد

• **کروکی ها :** تنظیمات مربوط به کروکی را نمایش می دهد

• **بازنشانی:** برای صفر کردن تایمرها، پاک کردن نقاط ویا کروکی و بازگرداندن تنظیمات به تنظیمات کارخانه کاربرد

دارد

• **ترتیب صفحه :** نحوه قرار گرفتن صفحات و اضافه کردن منو دلخواه به صفحه اصلی را انجام میدهد

• **واحدها :** برای انتخاب واحد مسافت، ارتفاع، عمق و دما و ... قابل استفاده می باشد

• **زمان :** نوع زمان (24 یا 12 ساعته) یا منطقه زمانی را می توان تغییر داد

• **قالب موقعیت :** در این قسمت می توان واحد دستگاه را درجه دقیقه، درجه اعشاری، UTM و ... تعیین کرد

• **خط مسیر فعلی :** در این قسمت می توان تنظیمات مربوط به قطب نما را انجام داد مثل کالیبره کردن قطب نما

• **ارتفاع سنج :** مربوط به تنظیمات ارتفاع سنج می باشد می توان ارتفاع را به صورت ثابت یا متغیر و یا می توان نوع

نمودار را به صورت ارتفاع زمان- ارتفاع مسافت- فشار فشارسنج- فشار محیط تغییر داد

• **مسیر یابی :** در این قسمت می توان نحوه پیدا کردن مسیر را خارج یا داخل جاده انتخاب کرد یا مسیر عبوری را

برای عابر پیاده یا ماشین و دوچرخه انتخاب کرد

3. **مدیر نقاط نشانه :** در این قسمت می توان نقاط ثبت شده را در صفحه نقشه نمایش داد یا اینکه از نقطه ای که هستیم به

نقطه انتخابی حرکت کرد

4. **برنامه ریز مسیر:** در این قسمت می توان با استفاده از نقاط ثبت شده، نقشه، عکس ها، شهرها و ... و انتخاب آنها به

ترتیب میتوان یک مسیر دلخواه را ثبت کرد

5. **نقاط نشانه نزدیکی :** در این قسمت می توان یکی از گزینه های نقاط ثبت شده، نقشه، عکس ها، شهرها و ... را انتخاب

و سپس شعاع مورد نظر را انتخاب کرده و انجام شد را تایید کنید مثلا شما نقطه ای را انتخاب کرده اید و شعاع را 10

متر انتخاب کرده اید شما هر زمان به شعاع 10 متری این نقطه نزدیک شوید دستگاه شروع به آلام زدن می کند

6. **مدیر کروکی :** در این قسمت می توان تنظیمات مربوط به کروکی مثل حذف کروکی، نمایش کروکی و را انجام داد

7. به اشتراک گذار ی بی سیم : در این قسمت می توان اطلاعات را به دستگاه دیگر ارسال و یا از دستگاه دیگر دریافت کرد

8. مسیر فعال : در این قسمت اگر گزینه جستجو فعال باشد می توان مسیر را به صورت پیشرفته پیگیری کرد

9. میانگین نقطه نشانه : می توان به منظور افزایش دقت مکانی یک نقطه، از نقطه نشانه جدیدی که ساخته اید میانگین گیری نمایید

10. تعیین هدف و رفتن : در این قسمت می توان جهت حرکت را نسبت به زاویه مورد نظر قفل کرده و به سمت آن حرکت کرد

11. تغییر نمایه : در این قسمت می توان نمایه دستگاه را به صورت دلخواه تغییر داد

12. محاسبه منطقه : با انتخاب این گزینه می توان مساحت منطقه را بدست آورد به این ترتیب که در نقطه ابتدا ایستاده و شروع را کلیک می کنیم و دور منطقه ای که مساحت انرا نیاز داریم حرکت می کنیم پس از پایان محاسبه را انتخاب می کنیم که در نهایت مساحت منطقه را به ما نمایش می دهد



13. PHOTO VIEWER: در این قسمت می توان عکس ها را مشاهده کرد

14. تقویم: نمایش تقویم

15. ماشین حساب : ابزار ماشین حساب

16. خورشید و ماه : زمان طلوع و غروب خورشید را نمایش می دهد

17. ساعت زنگ دار : با انتخاب ساعت دلخواه دستگاه در این ساعت شروع به زنگ زدن می کند

18. شکار و ماهیگیری: نسبت به دما و فشار هوا بهترین موقعیت برای ماهیگیری را نمایش می دهد

19. کرومتر

20. ماهواره

نقشه/Map

با انتخاب این قسمت صفحه نقشه نمایش داده می شود اگر دستگاه هنوز آنتن نداده باشد آخرین مختصات نمایش داده میشود و

یک علامت سوال تا وقتی که دستگاه به طور کامل به ماهواره ها وصل شود روی نقشه نمایش داده می شود. در زمانی که

دستگاه به ماهواره ها وصل شود علامت سوال حذف شده و می توان موقعیت خود را بر روی نقشه مشاهده کرد.

توسط دکمه in و out می توان بزرگنمایی نقشه را کم و زیاد کرد در صفحه نقشه با فشردن یکبار دکمه MENU می توان وارد

تنظیمات نقشه شد. (تجهیز اندیش کاسپین)



از سرگیری پیمایش : آخرین نقطه ای که ما توسط دکمه FIND انتخاب کرده ایم را نمایش می دهد

نقشه را تنظیم کنید : تنظیمات مربوط به نقشه را انجام می دهد

اندازه گیری مسافت : جابجایی مکان نما فاصله محل فعلی تا محل قرار گرفتن مکان نما را نمایش میدهد

بازیابی پیش فرض : تنظیمات بصورت اولیه خود باز می گردد



قطب نما

با انتخاب این گزینه می توان شمال ، جنوب، غرب و شرق منطقه را بدست آورد البته در مواقعی که ما گزینه FIND را انتخاب

می کنیم یک فلش مسیر ما را نسبت به نقطه هدف روی قطب نما نمایش می دهد

در صفحه قطب نما با فشردن یکبار دکمه MENU می توان وارد تنظیمات قطب نما شد

تعیین هدف و رفتن : می توان با استفاده از فلش موجود حرکت خود را با زاویه دلخواه تغییر داد

تغییر زمینه اطلاعات : در این قسمت می توان گزینه های موجود در بالای قطب نما مثل سرعت، مسافت تا گردش بعد و... را

تغییر داد

از سر گیری پیمایش : آخرین نقطه ای که ما توسط دکمه FIND انتخاب کرده ایم را نمایش می دهد

تغییر داشبورد : حالت نمایش قطب نما را بصورت دلخواه تغییر می دهد

مشاهده حافظه جغرافیایی : حافظه جغرافیایی موجود را به ما نمایش می دهد

کالیبراسیون قطب نما : در این قسمت می توان قطب نما را کالیبره کرد

تنظیم خط مسیر فعلی نقشه : تنظیمات کلی قطب نما می باشد



رایانه سفر

در این قسمت می توان اطلاعات مربوط به مسافت طی شده ،سرعت،زمان جابه جایی و غیره را مشاهده کرد البته دستگاه تا زمانی که به ماهواره ها وصل نشود این اطلاعات را نمایش نمی دهد و در صورت وصل شدن به ماهواره ها اطلاعات را بصورت خودکار به ما نمایش می دهد

در صفحه رایانه سفر با فشردن یکبار دکمه MENU می توان وارد تنظیمات رایانه سفر شد

بازنشانی : مواقعی که می خواهیم مسافت طی شده از یک نقطه را شروع کنیم ابتدا باید اطلاعات قبلی را پاک کنیم با انتخاب گزینه بازنشانی وارد این قسمت شده و قسمت بازنشانی اطلاعات سفر را انتخاب کرده بله را تایید می کنیم و شروع به کار میکنیم



نمودار ارتفاع: در این قسمت ارتفاع دستگاه از سطح دریای آزاد به صورت پیش فرض به ما نمایش داده می شود




حافظه های جغرافیایی (Geocache)

از آیکون Geocache برای مشاهده لیست موقعیتهای Geocache که با استفاده از دستگاه GPS ETREX10 ایجاد شده یا از کامپیوتر بازخوانی شده است استفاده می شود. یک محلی است با یک نماد خاص که به آن نسبت داده شده و آن را از بقیه متمایز می کند.

نحوه تخلیه دستگاه توسط نرم افزار Map Source

نصب نرم افزار Map Source : نرم افزار Map Source را از DVD شرکت تجهیز اندیش کاسپین یا از آدرس www.geotac.ir دانلود کرده و مراحل زیر را انجام دهید
ابتدا روی فایل Setup.exe کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود.





Trip & Waypoint Manager

This setup has installed the MapSource manual on your computer.

In order to view this manual, you will need to use Adobe Reader. Click the link below to go to Adobe's web site and install Adobe Reader.

Get Adobe Reader

<http://WWW.GEOTAC.R> ④

Next

©2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries



Trip & Waypoint Manager

Garmin Trip & Waypoint Manager Setup Complete! You can now plan out custom routes and set waypoints using MapSource.

■ Launch MapSource now

⑤

Done

©2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries

WWW.GEOTAC.IR



Tajhiz_Andish_Caspian

۰۹۳۳۷۶۲۸۶۶۶



۰۹۱۲۷۱۲۸۶۶۶
۰۹۱۹۷۱۲۸۶۶۶




۲۲۳۱-۶۸۱




۲۲۳۱-۶۸۰-۱
۸۸۷۵۳-۲۲



پس از نصب نرم افزار با استفاده از کابل تخلیه usb به کامپیوتر متصل شده و سپس نرم افزار Map Source را باز کرده



برای تخلیه نقاط نشانه، کروکی ها و مسیرها روی گزینه File کلیک کرده گزینه open را انتخاب می کنیم سپس از computer فایل ETREX10 را باز کرده و روی garmin کلیک کرده و در نهایت فایل gpx را انتخاب کرده و مطابق شکل زیر All file و عملیات مورد نظر را انتخاب می کنیم



همچنین میتوانیم از نرم افزار Map Source اجرا شده قسمت




کرده و گزینه Find Device را کلیک می کنیم مانند شکل



2- مدل دستگاه

3- دکمه Recive را کلیک می کنیم



1. Maps : نقشه را نشان میدهد

2. Waypoints : نقاط ذخیره شده را نمایش می دهد


3. Routes : مسیر های ذخیره شده را نمایش می دهد

4. Tracks : ردپا ذخیره شده را نمایش می دهد

اطلاعات تخلیه شده توسط نرم افزار را می توان با پسوند Gpx .Text.Dxf ذخیره کرد



برای نمایش نقطه مورد نظر روی نقشه کلیک کرده سپس راست کلیک کرده و گزینه Show Selected Waypoint On Map را انتخاب کرده.



برای بزرگ و کوچک کردن جزئیات نقشه مورد استفاده قرار می گیرد



مقیاس نمایش نقشه می باشد



برای نشان دادن جزئیات نقشه مورد استفاده قرار می گیرد اگر بر روی highest باشد نقشه با بیشترین

جزئیات نمایش داده می شود



از این قسمت برای تخلیه و ارسال اطلاعات از دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد



با انتخاب این قسمت می توان قسمتی از نقشه را انتخاب کرد






نحوه تخلیه دستگاه توسط نرم افزار BaseCamp


نصب نرم افزار Map Source : نرم افزار BaseCamp را از DVD شرکت تجهیز اندیش کاسپین یا از سایت شرکت به

آدرس www.geotac.ir دانلود کرده و مراحل زیر را انجام دهید

ابتدا روی فایل `exe`. کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود.



با استفاده از کابل تخلیه usb به کامپیوتر متصل شده و سپس نرم افزار BaseCamp را باز کرده



دستگاه را روشن کرده و صبر می کنیم تا نرم افزار به صورت اتوماتیک دیتاها را لود کند و کلیه نقاط ، مسیر و کروکی ها را نشان دهد.

